



iRoom's iDock Landscape

Motorisierte Docking Station zur Unterputzmontage
iPad Air 2, iPad Air



Motorisierte Docking Station

Unterputzmontage / Hohlwandmontage

Steuerung mit externem Kontakt möglich
(z.B. Schlüssel- / Codeschalter / Fingerabdruck-Scanner)

Docking-Status Signal
(potentialfreier Kontakt)

Power on/off Verhalten einstellbar
(Öffnen / Schließen / keine Änderung)

Bereitstellung des Audiosignals
(3,5 mm Klinenstecker, Stereo, Analog)

Aluminium & Glasfronten erhältlich
(leicht austauschbar durch Magnetmontage)

On-board Spannungsversorgung
Versorgung durch 110-230 VAC oder PoE (passive Injektoren)

Touchsensor

iRoom's iDock Quer ist eine formschöne Dockingstation für Ihr iPad. Die iDock kann in Wände oder Möbel integriert werden. Ihr iPad wird kontinuierlich geladen, so dass es immer einsatzbereit ist. Ob als Musikcenter, Streaming Client, Fotoframe oder Bedienpanel für Ihre Hausautomatisierung, die Einsatzmöglichkeiten sind beinahe unbegrenzt.

Betätigen Sie einfach den Touchsensor, entnehmen Sie das iPad und genießen Sie Mobilität !



Spezifikationen			
Abmessungen iDock	Standard	226,4 / 351,9 / 68,2 mm	8.91" / 13.85" / 2.69"
	Flächenbündig	246,5 / 372,0 / 78,0 mm	9.70" / 14.65" / 3.07"
Ausschnittmaße Unterputzdose	Standard	205,0 / 295,0 / 65,0 mm	8.07" / 11.61" / 2.56"
	Flächenbündig	231,0 / 357,0 / 78,0 mm	9.10" / 14.02" / 3.07"
Spannungsversorgung	110-230 VAC / PoE (ausschl. PoE Injektor)		
Notwendiges Zubehör (nicht im Lieferumfang)	iRoom's iDock Unterputzdose		

iRoom's iDock			
Serie Aluminium	Bestellnr.	Serie Glas	Bestellnr.
iRoom's iDock Quer schwarz	LBA-5	iRoom's iDock Quer schwarz	LBG-5
iRoom's iDock Quer weiß	LWA-5	iRoom's iDock Quer weiß	LWG-5

iRoom's iDock Unterputzdose			
Standard	Bestellnr.	Flächenbündig	Bestellnr.
iRoom's iDock Unterputzdose	BB-B	iRoom's iDock Unterputzdose Aluminiumrahmen schwarz	BB-LAB
		iRoom's iDock Unterputzdose Aluminiumrahmen silber	BB-LAS